



Technický datasheet
VGP 14500 s AVR

ELEKTROCENTRÁLY TŘÍFÁZOVÉ S AVR

	Model	VGP 14500 s AVR
Alternátor	Typ	Synchronní
	AC napětí	400 V / 230 V
	Frekvence	50 Hz
	Max. třífázový výkon	14500 VA
	Max. jednofázový výkon	7100 W
	Proud maximální	18,1 A / 28,3 A
	Ochrana	IP 23
Motor	Typ	Benzín
	Značka	B&S
	Model	Vanguard
	Obsah motoru	627 cm ³
	Spotřeba paliva	4,9 l / h
	Kapacita nádrže	45 litrů
Ostatní	Startovací systém	Elektrický startér
	Kontrolní panel	-
	Rozměry [D x Š x V]	790 x 580 x 765 mm
	Váha	130 kg
	Model	VGP 14500 s AVR



Výrobce si vyhrazuje právo změnit tyto technické charakteristiky jakéhokoliv produktu v rámci inovací bez předchozího upozornění. Logo Honda je použito v souvislosti s použitým motorem.